


MODULO COMUNICATORE PSTN/ADSL

› SH501AX

Inserito all'interno di una centrale d'allarme DAITEM e-nova, permette il collegamento del Sistema di Sicurezza alla rete telefonica via PSTN e ad internet via ADSL fornendo al Sistema di Sicurezza le funzioni di trasmissione dell'allarme e di telegestione tramite rete telefonica e tramite portale web dedicato (in allestimento).

Compresa pila RXU03X



Funzioni

- › Il modulo comunicatore può essere aggiunto alla centrale come dispositivo opzionale.
- › Permette la trasmissione in modalità vocale (analogica) via PSTN in caso di allarme o anomalie.
- › Permette la telegestione in modalità dati (digitale) via ADSL, previa autorizzazione dell'Utilizzatore.
- › Il modulo comunicatore è facilmente raggiungibile attraverso l'apertura della centrale a 45° rispetto alla sua base.
- › Programmazione e manutenzione facilitate:
 - In locale:
 - Tramite la tastiera della centrale con l'ausilio della sintesi vocale
 - Tramite PC con software TwinLoad e l'interfaccia radio TwinTool SH801X
 - A distanza:
 - per l'Installatore. Attraverso un PC ed il TwinLoad® (necessario il collegamento della centrale DAITEM e-nova alla rete elettrica): riconfigurazione del sistema, accesso alla memoria eventi, inibizione di apparecchiature, ecc. con la centrale dotata di modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale) e via ADSL
 - per la Società di telesorveglianza. Oltre a quanto descritto per l'Installatore, è possibile anche accendere e spegnere l'impianto, comandare dei carichi elettrici.
- › Associazione di telecamere IP a rivelatori (in allestimento):
 - Ad un rivelatore possono essere associate al massimo 2 telecamere IP
 - Nel momento in cui il rivelatore è attivato, viene registrato un filmato di allarme per ognuna delle telecamere associate
- › Possibilità per l' Utilizzatore di accesso a distanza:
 - attraverso la rete PSTN:
 - Interrogazione sullo stato del sistema Acceso/Spento
 - Verifica e modifica dei numeri telefonici programmati
 - Invio di comandi per attivazione e disattivazione ricevitori di comando
 - Interrogazione o ascolto ambientale.
 - attraverso il portale web dedicato all'Utilizzatore (in allestimento) con linea ADSL:
 - Interrogazione sullo stato del sistema Acceso/Spento
 - Consultazione della memoria eventi
 - Visualizzazione immagini catturate da rivelatori di movimento, anche su richiesta
 - Visualizzazione dei filmati d'intrusione delle telecamere IP

Caratteristiche tecniche

- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®
- › Alimentazione:
 - Con linea PSTN: alimentazione dalla centrale (BatLi22)
 - Con linea ADSL, occorre equipaggiare la centrale con:
 - n. 1 modulo alimentatore di rete RXU01X (opzionale)
 - n. 1 pila ricaricabile RXU03X (opzionale)
- › Sintesi vocale in 6 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese)
- › Identificazione del numero e del gruppo di appartenenza dei rivelatori che hanno rilevato l'intrusione
- › Protocolli di trasmissione:
 - per Società di telesorveglianza ContactID (PSTN)
 - per Utilizzatore: vocale (PSTN)
- › Eventi trasmessi: max 6 in ordine di priorità (incendio, intrusione, allarme tecnico, anomalie, preallarme e dissuasione) programmabili su 3 gruppi di chiamate (8 numeri telefonici)
- › Ciclo chiamata: al massimo 5 cicli per gruppo
- › Chiamata ciclica per il buon funzionamento del modulo comunicatore in ContactID (per Società di telesorveglianza)
- › In caso di anomalia tensione del sistema tra le ore 22.00 e le 8.00 del mattino successivo, il corrispondente allarme verrà trasmesso tra le ore 8.00 e le 8.30
- › Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +55 °C
- › Conformità alle norme europee EN 50136
- › Dimensioni articolo (L X A X P): 165 x 60 x 35 mm
- › Peso: 110 g