

TELECOMANDO BIDIREZIONALE CON RITORNO DI STATO

› BJ604AX a 4 pulsanti

Per una gestione semplice ed essenziale del Sistema di Sicurezza, permette di conoscere lo stato del Sistema tramite il LED tricolore.

Programmazione del codice di blocco per l'accesso all'utilizzo. Totale flessibilità nella programmazione dei pulsanti. Criptatura rolling code per la sicurezza della trasmissione.

È dotato di una copertura per impedire che uno dei tasti del telecomando venga premuto per errore. Un set di etichette personalizzabili possono essere usate per indicare il comando associato da ogni pulsante.

Compresa pila al litio da 3 V tipo CR2430



 TwinBand®+

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pulsanti di comando personalizzabili: 4
- Utilizzo: portatile (con cordoncino in dotazione)
- Alimentazione: pila al litio da 3 V tipo CR2430 (inclusa)
- Autonomia: 5 anni con 8 comandi radio al giorno
- Collegamento radio bidirezionale: TwinBand® 400/800 MHz
- Temperatura di funzionamento: da - 10 °C a + 50 °C
- Indici di protezione meccanica: IP 30
- Dimensioni L x A x P: 74 x 44 x 20 mm
- Peso: 33 g (pila compresa)



PROTEGGERE



AUTOMATIZZARE